


Läsnäolotunnistimia on SELEGA -tuotteissa kolme vaihtoehtoa.

Johto kaikille läsnäolotunnistimille on tyyppiä KLMA 4x0.8+0.8 ja se vedetään sille keskukselle, jossa sijaitsee kyseisen tilan valojen 3SET-ohjausrele.

#### Tuote 5262 Läsnäolotunnistin (Vanderbilt)



Asennetaan pintaan seinälle suoraan, vinottain tai sisänurkkaan.

Asennuskorkeus 2–2,5m

Huom. tämä tunnistin ei sovellu murtovalvonnan liiketunnistimeksi. Samoin murtoliiketunnistin ei sovellu läsnäoloanturiksi.

#### Tuote 5263 asennusjalka (Vanderbilt)




Asennusjalan avulla tunnistimen voi asentaa kattoon tai seinälle, jossa se mahdollistaa helpomman suuntaamisen.

Johto viedään jalan läpi.

4-lankaisessa johdossa tunnistimelle tuodaan kaksi käyttöjännitettä (keltainen 12Vdc ja punainen 24Vdc). Tunnistin ei toimi, jos se ei ole paikallaan omassa kotelossaan (sabotaasikytkin oltava suljettuna).

#### Tuote 6332 Läsnäolotunnistin (Elko LS)



Asennetaan kojerasiaan 1,0–2,5 m korkeudelle seinään. Pienissä tiloissa toimii hyvin myös kattoon asennettuna. 2 m korkeudelle asennettuna läsnäolotunnistus alue n 6 m ja liiketunnistusalue n 9 m. Sivusuunnassa sektori on 180°, jota voi säätää.

Pinta-asennus edellyttää Elko Plus -sarjan matalaa pinta-asennuskehystä 20 048 00.

Tunnistin on erittäin herkkä havaitsemaan liikettä, joten sitä ei saa käyttää murtovalvonnan liiketunnistimena. Herkkyyttä voi säätää laitteen etupanelin alla olevalla säätimellä.

#### Tuote 6281 Läsnäolotunnistin 360° (Luxomat)



Asennetaan kattopintaan 2,5 m korkeudelle, jolloin läsnäolotunnistuksen alue on 4 m halkisijaltaan ja liiketunnistusalue n 10 m.

Tunnistimen alle voi asentaa kojerasian tai sen voi asentaa ilman rasiaa.

Tunnistimessa on pieni rele, joka naksahdus kuuluu, joten tätä ei suositella asuintiloihin. Soveltuu esim varastotilaan, johon ei voi asentaa seinille mitään ja johon tullaan eri suunnista.